

Инструкция за експлоатация на бртва Smarty Home

Основни възможности

Бравата може да се отключи с пръстов отпечатък /на 360 градуса/, парола, RFID карта, както и механични ключове или генерирани пароли от приложението TuYa Smart.

- Завъртете дръжката нагоре, за да превъртите резето в режим на двойно заключване. Натиснете дръжката надолу, за да отворите вратата. Моля, обърнете внимание, че смарт бравата се заключва автоматично, след 5 секунди.

- Резета от неръждаема стомана, метален дизайн, износостойчив, устойчив на висока температура, устойчив на корозия с ниво на сигурност IP64.

- Сензорен екран, прахостойчив, водоустойчив, чувствителен сензор.

- Захранва се от 4 бр. батерии 1.5V AA, които могат да издържат 8000 отваряния /при 25 отваряния на ден - 12 месеца/.

- Преди да се изтощат батериите, ще има аларма за ниска мощност поне 50-100 пъти, като ви предупреждава да ги смените. И ако батериите вече са изтощени, можете да използвате USB батерия за захранване. В този режим работят само администраторски пароли.

- Ако грешна парола или невъведен пръстов отпечатък се въведе повече от 5 пъти се чува аларма „бипкане“, като бравата временно се заключва за 90 секунди.

- Възможност да използвате мобилното приложение TuYa Smart за генериране на постоянна парола, временна парола, еднократна парола, циклична парола за отключване на интелигентната врата.

- Умното заключване на вратата може също да поддържа режим на свободно преминаване и да държи вратата отключена.

- При натискане на #, изпраща заявка за отключване в приложението. След съгласие бравата се отключва.

Монтиране на бравата

- Монтирате първо вътрешното тяло и според него и квадрата между двете дръжки пробивате нови /или използвате старите/ дупки за свързващите болтове.

- Квадрата, който свързва двете дръжки трябва да се отреже на необходимата дължина според дебелината на бравата. -

- Според дебелината на вратата се използват и болтовете свързващи двете дръжки.

- Свързвате кабела между двете дръжки и стягате болтовете между тях.

Промяна на лява и дясна бртва

- Със смяната на един болт и съобразено с триъгълния маркер, можете да промените посоката на бравата от дясна в лява.

- За външната част на бравата, където е клавиатурата се развива болта в отляво или отдясно на дръжката показан на видеото /не пипайте болта в средата на дръжката/, завърта дръжката на 180 градуса и се завива болта в резбата.

Внимава се маркера да е на правилното място както е на картинката. В случая дръжката е наляво и маркера сочи наляво.

- За вътрешната част на бравата, където са батериите в средата на самата дръжка ще видите болт за кръстата отвертка - развивате болта и завъртате дръжката в желаната посока на 180 градуса и отново завивате болта.

- Вътрешното тяло за вграждане се обръща като всички останали брави, като се освобождава езичето и се обръща на 180 градуса,

Въвеждане на първоначални настройки, администратори и потребители

- Английските гласови указания ще ви насочат как да добавяте, променяте и изтриете потребители на пръстови отпечатъци, пароли и карти.

- **Първоначална настройка - натиснете * после # като въведете временната фабрична администраторска парола: 123456**

2. Натиснете 1 за администратори и пак 1 за въвеждане на администратор

3. Въведете два пъти Ваша администраторска парола и пак # за да влезете в режим на програмиране.

- *Без променена админ парола не можете да добавяте бравата в интернет и ще работят всички пръстови отпечатъци*

- **Влизане в режим на администриране - Натиснете * после # и Вашата администраторска парола и пак #**

1 - Настройка на администратори и интернет

1-1 - Добавяне на администратори /Въвежда се два пъти новата парола и # за край, отпечатък и карта по един път/

1-2 - Изтриване на администратори

1-2-1 - Въведете число и # /Пример - 002 и # изтрива администратор 002/

1-2-2 - Изтрива всички потребители (потвърждение с натискане на #)

1-3 - Настройки за отдалечено свързване

1-3-1 - Hotspot от бравата /локално свързване в рамките на WIFI/

1-3-2 - Интелигентно свързване през интернет

2 - Настройка на потребители.

2-1 - Добавяне на потребители /Въвежда се два пъти новата парола и # за край, отпечатък и карта по един път/

2-2 - Изтриване на потребители

1-2-1 - Въведете число и # /Пример 007 и # изтрива потребител 007/

3 - Системни настройки.

3-1 - Гласови настройки

3-1-1 - Включване на глас

3-1-2 - Изключване на глас

3-2 - Режим на отключване

3-2-1 - Един вариант за отключване (парола, отпечатък, карта)

3-2-2 - Два варианта за отключване.(Две пароли, два отпечатъка, парола и отпечатък)

3-2-3 - Включване режим преминаване

3-2-4 - Изключване режим преминаване

3-3 - Настройки дата и час

- Системата ще каже сегашния час и всички числа ще светнат. Настройте я по следния начин. Форматът е ГОДИНА, МЕСЕЦ, ДЕН, ЧАС, МИНУТИ. Пример: 01 (първи) Ноември 2023, 19 часа и 03 минути е: 202311011903

3-4 - Настройки номер на стая – с натискане на 0 и# дава номера на стаята

4 - Ресет - връщане на фабрични настройки

- Въведете администраторска парола. След това циферблатът премигва и нулирането е успешно.

5 – Информация за влизанията

- При добавяне на нова парола се въвежда два пъти и се потвърждава с # . Паролата е 6-8 цифри.

- Добавяне на отпечатък: Допрете пръста 5 пъти, като се опитате ъгълът да е различен всеки път (същият пръст) с цел да се разпознава по-голяма част от отпечатъка.

- Можете да върнете заводските настройки, като натиснете и задържите бутона, намиращ се под батериите, след като свалите капака им. Когато натискате бутона # ще се чуе звънеца отвътре, но и ще се изпрати покана за отваряне на вратата в приложението и Вие само трябва да се съгласите с натискане на бутон в него.

5. Инсталиране на приложението [Tuya Smart](#)

1. Изтеглете мобилното приложение .

2. Отворете приложението и се регистрирайте

3. Подготовка на бравата да приеме мобилното приложение

Влезте в режим на програмиране 1-3-2 - Интелигентно свързване през интернет.

- Бравата е готова да примеме приложението.

4. Подготовка на мобилното приложение

В приложението натиснете Add Device » Security Sensing » Door Lock (Wi-Fi) » Въведете име на Вашата WiFi мрежа и паролата » Натиснете (Confirm that the lock is flashing) » Гласово потвърждение, че бравата е свързана (connection is successful).

Когато бравата се свърже с приложението Tuya Smart, на екрана ще изпише ще е готово и гласово потвърждение, че бравата е свързана (connection is successful)