

Смарт електронна брѡва Smarty за стъклени врати WIFI

Основни възможности

Бравата за стъклени врати може да се отключи с пръстов отпечатък, парола, RFID карта, пароли от приложенията TuYa Smart и Smart Life, както и механични ключове.

- Затворете вратата и смарт бравата ще се заключи автоматично.
- Резета от неръждаема стомана, метален дизайн, износоустойчив, устойчив на висока температура, устойчив на корозия с ниво на сигурност IP44.
- Сензорен екран с меню, прахоустойчив, водоустойчив, чувствителен сензор.
- Биометричен полупроводников сензор за пръстови отпечѡтъци FPC
Полупроводниковият отпечѡтъчен модул може да чете само жив отпечѡтък и всички изкуствени пръстови отпечѡтъци ще бъдат отказани.
- Сензорна клавиатура, можете да видите кристално чисти числа през нощта.
- Захранва се от 4 бр. батерии 1.5V AA, които могат да издържат 8000 отваряния /при 25 отваряния на ден - 12 месеца/.
- Преди да се изтощят батериите, ще има аларма за ниска мощност поне 100 пъти, като ви предупреждава да ги смените. И ако батериите вече са изтощени, можете да използвате USB батерия за захранване. В този режим работят само администраторски пароли.
- Ако грешна парола или невъведен пръстов отпечатък се въведе повече от 5 пъти се чува аларма „бипкане“, като бравата временно се заключва за 90 секунди.
- Има вграден звънец за позвъняване и отключване от приложенията TuYa Smart и Smart Life.
- Промяна на ляво и дясно отваряне. Само се обръща бравата и след откачане и закачане отново на батериите се променя на обратно.

Инсталиране и сглобяване на бравата

- 1: Отворете двустранната лента.
 - 2: Залепете го върху неподвижната плоча. След това отворете другата страна на двустранната лента.
 - 3: Фиксиращата плоча е залепена към стъклото
 - 4: Поставете фиксиращия панел.
 - 5: Закрепете винтовете.
 - 6: Стъклената ключалка е готова за работа.
- Промяна на ляво и дясно отваряне. Само се обръща бравата и след откачане и закачане отново на батериите се променя на обратно.

Работа с менюто

Английските гласови указания ще ви насочат как да добавяте, променяте и изтриете потребители на пръстови отпечѡтъци, пароли и карти.

- Първоначална настройка - натиснете 0 после # и два пъти нова Ваша администраторска парола с # накрая, за да влезете в режим на програмиране.
 - Влизане в режим на администриране - Натиснете 0 после # и Вашата администраторска парола и # .
- 1 - Настройка на потребители

1-1 - Добавяне на потребители

1-1-1 - Добавяне на администратор /Въвежда се два пъти новата парола и # за край, отпечатак и карта по един път/

1-1-2 - Добавяне на потребители /Въвежда се два пъти новата парола и # за край, отпечатак и карта по един път/

1-2 - Изтриване на потребители

Въведете число и # /Пример - 002 и # изтрива потребители 002/

1-3 - Изтриване на всички потребители

1-4 - Проверка на записите

Можете да проверите записа на отключванията

2 - Системни настройки.

2-1 - Въвеждане на параметри

3-2-1 - Вид на заключването - Автоматично или ръчно

3-2-2 - Време за заключване 0-99 секунди

2-2 - Ниво на звука

Увеличаване и намаляване нивото на звука

2-3 - Настройки за интернет

2-3-1 – Включено

2-3-2 – Изключено

2-4 - Настройки дата и час

Ако свържете бравата с мобилното приложение ще си вземе датата и часа от него.

3 - Настройка на език.

3-1 – Китайски

3-2 - Английски

- При добавяне на нова парола се въвежда два пъти и се потвърждава с # . Паролата е 6-8 цифри.

- Добавяне на отпечатак: Допрете пръста 5 пъти, като се опитате ъгълът да е различен всеки път (същият пръст) с цел да се разпознава по-голяма част от отпечатака.

- Можете да върнете заводските настройки, като натиснете и задържите бутона, намиращ се под батериите, след като свалите капака им. Когато натискате бутона за звънеца ще се чуе звънеца отвътре, но и ще се изпрати покана за отваряне на вратата в приложението и Вие само трябва да се съгласите с натискане на бутон в него.

4. Инсталиране на приложението TuYa Smart

1. Изтеглете мобилното приложение TuYa Smart или Smart Life.

2. Отворете приложението и се регистрирайте

3. Подготовка на бравата да приеме мобилното приложение

Идете в режим на администриране на бравата на 2-3-1 - Настройки за интернет/ Включено

- Бравата е готова да приеме приложението.

4. Подготовка на мобилното приложение

В приложението натиснете Add Device » Security Sensing » Door Lock (Wi-Fi) » Въведете име на Вашата WiFi мрежа и паролата » Натиснете (Confirm that the lock is flashing) » Гласово потвърждение, че бравата е свързана (connection is successful).

Когато бравата се свърже с приложението TuYa Smart, на екрана ще изпише ще е готово и гласово потвърждение, че бравата е свързана (connection is successful)