

Инструкция за експлоатация на брава Smarty Solid

Въвеждане на първоначални настройки, администратори и потребители

- Английските гласови указания ще ви насочат как да добавяте, променяте и изтриете потребители на пръстови отпечатаъци, пароли и карти. На екрана ще се вижда в кое меню ще сте.
- Временната фабрична администраторска парола е: 123456

Смяна на фабричната администраторска парола

- Натиснете 1 после # и администраторската парола (123456) и пак # за да влезете в режим на програмиране. /Въвежда се два пъти новата парола и # за край/

Настройки

- Натиснете 1 после # и новата админ парола и пак # за да влезете в режим на програмиране.

1 - Менажиране на потребители

- 1-1 - Менажиране на администратори /Въвежда се два пъти новата парола и # за край/

- 1-2-1 - Добавяне на администратор

- 1-2-2 - Изтриване на администратор

- 1-2 - Менажиране на обикновени потребители

/Въвежда се два пъти новата парола и # за край, отпечатък 5 пъти и карта по един път/

- 1-2-1 - Добавяне на потребител

- 1-2-2 - Изтриване на потребител

2 - Системни настройки.

- 2-1 - Избор на език

- 2-2 - Избор на сила на звука

3 - Проверка на записи.

4 - Ресет - връщане на фабрични настройки - # за потвърждаване, * за отказ.

- При добавяне на нова парола се въвежда два пъти и се потвърждава с # . Паролата е 6-8 цифри.
- Добавяне на отпечатък: Допрете пръста 5 пъти, като се опитате ъгълът да е различен всеки път (същият пръст) с цел да се разпознава по-голяма част от отпечатъка.
- Можете да върнете заводските настройки, като натиснете бутона, намиращ се под батериите, след като свалите капака им.

Промяна на лява и дясна брава

Със смяната на един болт и съобразено с червения маркер, можете да промените посоката на бравата от дясна в лява.

- За двете външни части на бравата е само развиване на болта, който се намира от вътрешната страна на дръжката, завъртане на дръжката на 180 градуса надолу и отново завиване на болта. Внимава се маркера да е на правилното място както е на картинката.

- Вътрешното тяло за вграждане се обръща като всички останали брави, като се озвобождава езичето и се обръща на 180 градуса,

Инсталиране на приложението TuYa Smart

За да се задейства бравата да работи с приложението, първо сменете фабричната администраторска парола, после вкарайте код, пръстов отпечатък или карта.

1. Изтеглете мобилното приложение TuYa Smart.

2. Отворете приложението и се регистрирайте

3. Подготовка на бравата да приеме мобилното приложение

Натиснете екрана на бравата да се появят цифрите. Натиснете 2 после # и администраторската парола и пак # за да влезете в режим на програмиране. Бравата е готова да примеме приложението.

4. Подготовка на мобилното приложение

В приложението натиснете Add Device » Security Sensing » Door Lock (Wi-Fi) » Въведете име на Вашата WiFi мрежа и паролата » Натиснете (Confirm that the lock is flashing) »

Когато натискате бутона за звънеца ще се чуе звънеца отвътре, но и ще се изпрати покана за отваряне на вратата в приложението и Вие само трябва да се съгласите с натискане на бутон в него.